

# METRONIC

## Terbox HD PVR Ready

441667.2



Grâce à ce terminal satellite Haute Définition et à la carte FRANSAT fournie, profitez sans attendre des **27 chaînes de la TNT gratuite en HD**, ainsi que d'une sélection de chaînes locales/thématiques et des radios. Vous pouvez également profiter d'offres TV en option<sup>(1)</sup>.

Son port USB vous permet de connecter un disque dur externe (non fourni). Vous pouvez ainsi **enregistrer sur ce disque** les émissions des chaînes proposées par FRANSAT et profiter de la **fonction TIME SHIFT** pour mettre en pause une émission et la reprendre quand vous le souhaitez\*.

\* Nécessite un disque dur externe non fourni

### SANS ABONNEMENT, TOUTES LES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT HD

|           |          |          |          |          |  |             |                                |          |  |
|-----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------|--------------------------------|----------|--|
|           | france.2 | france.3 |          | france.5 |  | arte        |                                |          |  |
|           |          |          | france.4 |          |  |             |                                | france.Ô |  |
| la chaîne |          |          |          |          |  | franceinfo: | + LES 24 OFFRES RÉGIONALES • 3 |          |  |

+ DES CHAÎNES THÉMATIQUES, LOCALES ET DES RADIOS + DES OFFRES TV EN OPTION<sup>(1)</sup>

(1) Voir offres disponibles sur [www.fransat.fr](http://www.fransat.fr).



# METRONIC

## Terbox HD PVR Ready

441667.2

### Présentation, points forts :

- Accès aux chaînes TV HD et radios en clair d'Eutelsat
- Compatible avec les décrochages régionaux de France 3
- Compatible avec les offres TV en option<sup>(1)</sup>
- Carte d'accès incluse
- Contrôle d'accès Viaccess embarqué
- 1 port USB
- Fonction Time Shift (via le disque dur)
- USB Double Power : Le port USB fournit suffisamment de courant pour alimenter les disques durs externes sans alimentation supplémentaire
- Gestion des réceptions multisatellites
- Installation simple et ultra-rapide
- Installation et classement automatique des chaînes SD et HD
- Enregistrement des chaînes SD et HD
- Enregistrement des sous-titres et du multi-audio.
- Egaliseur audio : permet de supprimer les différences de volume entre les chaînes
- Contrôle parental conforme CSA (par tranches d'âge)
- Afficheur en face avant
- Télécommande grand angle (piles fournies)
- Extinction du disque dur externe en veille
- Alimenté en 230V ou 12V

### Caractéristiques techniques :

- Heure automatique : pour ne pas avoir à régler manuellement l'heure d'été ou l'heure d'hiver
- Mise à jour par satellite
- Installation simple et rapide
- Sous-titrage DVB
- Audio multilingues
- Programmeur d'enregistrement (Timer)
- Guide Electronique des Programmes (EPG)
- Formats écran 4:3 et 16:9
- Tuner : 950-2150MHz
- Impédance d'entrée : 75  $\Omega$
- Résolution vidéo : jusqu'à 1920x1080i pixels
- Démodulateur : DVB-S / DVB-S2

### Décodage :

Vidéo :

- MPEG2 MP@ML
- MPEG2 MP@HL
- MPEG4 MP@L3
- MPEG4 HP@L4

Audio :

- MPEG-1 Layer I
- MPEG-1 Layer II
- Dolby Digital
- Dolby Digital Plus

### Connectiques :

- 1 port USB 2.0
- 1 sortie HDMI
- 1 péritel (TV, AUX)
- 1 sortie audio numérique

### Alimentation :

- Alimentation : 230 VAC, 50 Hz ou 12V
- Consommation en marche : 7 à 15W (selon consommation LNB et HDD)
- Consommation en mode veille : 0,50W

Conditionnement :

PCB 1 pc

Boîte :

L = 24,5 cm / H = 23 cm / P = 5 cm

Poids = 0.78 kg



Produit exclusivement destiné à la vente en France métropolitaine, Corse comprise et Monaco pour une exploitation en France métropolitaine, Corse comprise et Monaco.



[www.fransat.fr](http://www.fransat.fr)

via EUTELSAT